

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU VERTIGO, VERTIGO2

Svítlidla VERTIGO jsou zápusťná svítidla určena pro montáž do stropních podhledových modulů 600x600 s viditelnými systémy nosných lišt a sádkartónu. Svítidla VERTIGO2 jsou zápusťná svítidla určena pro montáž do stropních podhledových modulů 625x625 s viditelnými systémy nosných lišt a sádkartónu.

Svítlidla MULTIVERTIGO, MULTIVERTIGO2 jsou svítidla pro trvalé nouzové osvětlení.

Postup montáže svítidla:

1. Vyměňte svítidlo z transportního obalu.
 2. Oddělte perforovaný kryt nebo mřížku do tělesa svítidla, odpojte konektor ochranného vodiče zabezpečující spojení perforovaného krytu nebo mřížky svítidla se svorkovnicí.
 3. Oddělte odrazový reflektor od tělesa svítidla, odpojte konektor ochranného vodiče zabezpečující spojení odrazového reflektoru svítidla se svorkovnicí.
 4. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
 5. Položte svítidlo na systém nosných lišt.
 6. Vložte startéry (nejsou součástí balení) do objímek startérů a pootočením je zafixujte.
 7. Nasadte světelné zdroje do objímek zářivek.
 8. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

VERTIGO, VERTIGO2	MULTIVERTIGO, MULTIVERTIGO2
na svorky L - fázový vodič	na svorky L1 - dobíjecí fázový vodič
na svorku N - nulový vodič	na svorku L2 - spínaný fázový vodič
na svorku ⊕ - ochranný vodič	na svorku N - nulový vodič
	na svorku ⊕ - ochranný vodič
- Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm².
Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.
9. Připojte konektor ochranného vodiče odrazového reflektoru, nasadte odrazový reflektor do tělesa svítidla.
 10. Připojte konektor ochranného vodiče perforovaného krytu.
 11. Nasadte perforovaný kryt nebo mřížku do tělesa svítidla.

Postup zkoušky funkčnosti svítidla MULTIVERTIGO:

Pro zajištění správného chodu svítidla je nutno držet přiložený zápis zkoušení nouzových svítidel.

Jmenovitý světelný tok zdroje a světelný tok zdroje v nouzovém režimu:

zdroj svítidla 1x36/55 W - světelný tok zdroje 2900/4800 lm - faktor světelného toku 9 % / 7 %

Výměna baterie je nutná, jakmile svítidlo již nedodrжуje požadavky jmenovité doby trvání provozu.

POZOR: Baterie ve svítidle smí být nahrazena pouze baterií stejného typu nebo parametry!

Upozornění pro montáž zápusťných svítidel VERTIGO, VERTIGO2

Při montáži nezapomeňte sejmut ochrannou fólii.

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Svítlidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Zápusťné svítidlo nesmí být za žádných okolností zakryto izolační rohoží nebo podobným materiálem.

Minimální výška podhledu je 250 mm.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)



Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné svítidlo omyjte vlažnou vodou s přísadkou čistícího prostředku.

Znečištěnou mřížku svítidla očistíme stlačeným vzduchem.

MOUNTING INSTRUCTIONS VERTIGO, VERTIGO2

Recessed series VERTIGO used for ceiling modules 600x600 and plasterboards.

Recessed series VERTIGO2 used for ceiling modules 625x625 and plasterboards.

Series MULTIVERTIGO, MULTIVERTIGO2 used for maintained emergency mode.

Mounting instruction

1. Take the fixture from packing
2. Separate the perforated cover or the louvre from the housing of the fixture, disconnect the connector of protective wire securing connection of perforated cover or louvre with terminal block.
3. Separate reflector from the housing, disconnect the connector of protective wire securing connection of reflector with terminal block.
4. Pull supply cable through cable gland.
5. Put the fixture on the ceiling system.
6. Equip with starters (aren't a part of delivery) and fix it.
7. Equip with lamps.
8. Connect supply cable to feeding terminal block :

VERTIGO, VERTIGO2	MULTIVERTIGO, MULTIVERTIGO2
on connectors L – phase wire	L1 - charging phase wire
on connector N - neutral wire	L2 - switching phase wire
on connector ⊕ - protective wire	N - neutral wire
	⊕ - protective wire

Terminal block used for two wires connection with cut 0,5 - 2,5mm². Attend to correct stripping (8 - 9 mm) and connection.

9. Connect the connector of reflector's protective wire, equip the fixture with reflector.

10. Connect the connector of perforated cover's protective wire.

11. Equip the fixture with perforated cover or louvre.

Testing of operation for MULTIVERTIGO:

For correct operating it is necessary to comply with enclosed Statement about testing for emergency lighting fixtures.

Rated luminous flux of lamp and rated luminous flux of lamp in emergency mode :

1x36/55W – luminous flux 2900/4800 lm - luminous flux factor 9% / 7%

The battery change is necessary in case of non-performance of demands for nominal period of operation.

Attention : the battery must be replaced with the same type of battery or the same parameters only !

Warning for mounting series VERTIGO, VERTIGO2

The protective foil must be removed.

In case of instruction non-performance producer can not be responsible for relevant damages caused !

The fixture can be installed by authorized person only.

Recessed fixture can not be closed with any insulating mat or another similar material. Min. high of the ceiling is 250mm.

Producer included into EKO-KOM (EK-F06022453) recycling system.

Maintenance :

Construction does not need any special maintenance. It can be cleaned with water and damp duster with detergent add. Polluted louver clean with pressed air.

