

## MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU Xanti

1. Pomocí vrtutí a hmoždinek nebo závitových šroubů připevněte rameno svítidla na podložku.
2. Odšroubujte imbusové přitlačné šrouby a odklopte krycí sklo.
3. Protáhněte napájecí kabel skrz ucpávkovou vývodku a příchytku kabelů, kterou řádně dotáhněte. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:
 

na svorku L	- fázový vodič
na svorku N	- nulový vodič
na svorku ⊕	- ochranný vodič

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm<sup>2</sup>.  
Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.
4. Zašroubujte (vsadte) světelný zdroj (není součástí balení) do objímky výbojky.
5. Přiklopte krycí sklo zpět na těleso svítidla a zašroubujte přitlačné šrouby až na doraz.
6. Natočte svítidlo do požadované polohy a zajistěte jej šrouby na ramenech.

### Upozornění pro montáž svítidel Xanti

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.


Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)



Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Minimální vzdálenost od osvětlované plochy: 1,5m



### Údržba

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Při znečištění tělesa nebo krycího skla je omyjeme vlažnou vodou s přídavkem saponátového čistícího prostředku.

## MOUNTING INSTRUCTION FOR SERIES XANTI

1. Install the bracket grip of the fixture on the base by means of screws and dowels.
2. Unbolt hexagonal screws and open glass cover.
3. Lead supply cable through sealing gland and cable clip and fix it properly. Connect supply cable to feeding terminal block :
 

on connector L	- phase conductor
on connector N	- neutral conductor
on connector ⊕	- protective conductor

To each pole of terminal block can be connected two conductors in cut 0,5 – 2,5mm<sup>2</sup>.  
Attend to correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.
4. Equip with lamp (not a part of packing).
5. Close glass cover and fix with screws.
6. Turn the fixture in demanded position and fix by means of screws on bracket grips.

### Warning for mounting series XANTI



The fixtures can be installed by authorised persons only according to valid regulations. Producer is included in recycling system provided by EKO-KOM company (EK-F06022453).

Producer does not take the responsibility for eventual damage in case of mounting instruction default!

Maintainance :  
Construction of the lighting fixtures does not need any special maintainance. Clean polluted housing by tepid water with added detergent .

Minimum distance from the lighting area : 1,5m

