

Technické podmínky montáže svítidel řady**CORSO-LED**

Svítidla CORSO-LED jsou přisazena svítidla s vysokým krytím vhodná pro osvětlení venkovních i vnitřních prostor. Materiál tělesa zajišťuje vysokou mechanickou odolnost.

Montáž svítidel:

1. Oddělte kryt od tělesa svítidla pootočením límce.
2. Vytvřte díry do nosného podkladu dle otvorů pro uchycení svítidla.
3. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
4. Pomocí vrutů a hmoždinek připevněte těleso svítidla k nosnému podkladu. Pod hlavu šroubu patří lisovaná podložka Ø5mm a gumová podložka.
5. Zapojte napájecí kabel do přírodní svorkovnice následovně:

CORSO-LED

na svorku L1	- fázový vodič
na svorku N	- nulový vodič

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm².

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.

6. Nasadte optický kryt na těleso tak aby výstupky na límci zapadly do otvorů v tělese a pootočte límcem ve směru hodinových ručiček. Správná poloha je dosažena po zacvaknutí výstupků na límci.

Upozornění pro montáž svítidel CORSO-LED:

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba. Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06070058)

Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití vhodných pomůcek!

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

**Údržba:**

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Při znečištění tělesa nebo optického krytu je omyjeme vlažnou vodou s přidavkem saponátového čistícího prostředku.

Technical conditions of mounting series**CORSO-LED**

The luminaires CORSO-LED are surface-mounted luminaires with high level of protection degree for lighting outdoor and inside areas. Material of body ensures high level of mechanical resistance.

Mounting instruction:

1. Open cover of the luminaire by turning of collar.
2. Drill the holes to the base according to holes on the body.
3. Lead supply cable through rubber gland.
4. Fix the luminaire on the base by means of screws and wall plugs. Screws must be used with washer Ø5mm and rubber washer.
5. Connect supply cable to feeding terminal block:

CORSO-LED

on terminal L1	- phase conductor
on terminal N	- neutral conductor

To each pole of terminal block can be connected two conductors with cut 0,5 – 2,5mm².

Attend to correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.

6. Insert optical cover back to the body. Projections at collar must fit in holes in the body. Then turn the collar clockwise until the projections click shut to the body.

Warning for the mounting of CORSO-LED light fittings:

The light source and gasket in this lighting fixture can be replaced only producer or its contractual service technique or a similarly qualified person.

The fitting can be installed only by authorized person.

Producer included in recycling system provided by EKO-KOM Company (EK-F06070058).

When installing lighting fixture, observe the ESD safety using appropriate tools!

When the mounting instructions are not observed, the producer can't be responsible for incidental damages incurred.

**Maintenance:**

Construction of the lighting fixtures does not need any special maintenance. Clean polluted housing by tepid water with added detergent.