

Postup montáže svítidla BARBET3-LED MULTIBARBET3-LED

Svítidla řady BARBET-LED jsou vestavná LED svítidla. Jsou určena do sádrokartonů.

Postup montáže:

- 1) Vyměňte svítidlo z transportního obalu.
- 2) Oddělte rámeček od svítidla tahem, rámeček je připevněn magnety.
- 3) Do podélných otvorů ve stěnách svítidla vložte montážní úhelníky (4 – 6 ks), které jsou na objednání. Ty se vkládají z vnější strany svítidla a dotáhněte je přiloženými šrouby (viz: obrázky dole).
- 4) Montáž do sádrokartonu se provádí vložením zespoďu do předem vyříznutého otvoru ve stropě a dotažením držáků v příslušné poloze. Před vložením svítidla do otvoru postrčte přívodní kabel skrz průchodku.
- 5) Zapojte napájecí kabel do volné části přívodní svorkovnice následovně:

BARBET3-LED		MULTIBARBET3-LED	
na svorku 1	- fázový vodič	na svorku 1	- fázový vodič doblíže fáze
na svorku N	- nulový vodič	na svorku 2	- fázový vodič spínané fáze
na svorku ⊕	- ochranný vodič	na svorku N	- nulový vodič
		na svorku ⊕	- ochranný vodič

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,75-2,5 mm².

- 6) Rámeček s px krytem zajistíte karabinkou a připojte kostřící vodič. Následně přiložte rámeček zpět ke svítidlu a magnety jej uchyť.



Upozornění pro montáž svítidel BARBET-LED A MULTIBARBET-LED

Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití hodných pomůcek !

Nedotýkat se LEDky !

Na svítidle jsou umístěny neodymové magnety, které mohou ovlivňovat funkci kardiostimulátorů, proto jeho nositelé udržujte dostatečný odstup od těchto magnetů.

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výměna baterie je nutná, jakmile svítidlo již nedodrжуje požadavky jmenovité doby trvání provozu.

POZOR: Baterie ve svítidle smí být nahrazena pouze baterií stejného typu nebo parametrů!

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přídavkem saponátového čistícího prostředku.



Mounting instruction for series BARBET3-LED, MULTIBARBET3-LED

Series BARBET-LED are used as recessed lighting fixtures for plasterboard.

Mounting :

1. Remove fixture from transport packing.
2. By pulling separate frame from the fixture housing, frame is fixed by magnets
3. Put mounting angles (4-6 pcs) into longitudinal outlets in the walls of the housing (on order) and fixed inside of housing by means of enclosed screws
4. For installation into plasterboard put the fixture from bottom into outlet prepared in the ceiling. Tighten brackets in the position. Before fixture installation into prepared outlet, put the power cord through a cable gland.

5. Connect supply cable to free part of feeding terminal block as followed :

BARBET3-LED		MULTIBARBET3-LED	
on connector 1	- phase conductor	on connector 1	- phase conductor charging phase
on connector N	- neutral conductor	on connector 2	- phase conductor switched phase
on connector ⊕	- protective conductor	on connector N	- neutral conductor
		on connector ⊕	- protective conductor

Attend on correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.

Each pin of terminal block is ready to connect two wires in cut 0,75-2,5mm².

6. Secure frame with PX cover by carabine and connect protective conductor. Return frame to the fixture. Magnets will hold the frame.



Warning for mounting series BARBET-LED AND MULTIBARBET-LED

Using proper utilities and following ESD rules is necessary when installing lighting fixture !

Lighting fixture contains neodymium magnets, which can affect pacemaker function. Pacemaker users should keep distance from the magnets.

The fixtures can be connected to the electric network by authorised persons only according to valid regulations.

Replace the battery when the lighting fixture does not comply with the requirements of the rated duration of operation.

WARNING: The batteries in the lighting fixture can be replaced only with the same type or parameters!

Producer is included in recycling system provided by EKO-KOM company (EK-F06022453)

Producer does not take the responsibility for eventual damage in case of mounting instruction default!

Maintenance :

Construction of the lighting fixtures does not need any special maintenance. Clean polluted housing by tepid water with added detergent .

